Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

ICOM IC-7100 radiotelefon amatorski HF/50/70/144/430MHz - dotykowy wyświetlacz, D-STAR, polska instrukcja - Made in Japan



Producent: **Icom**
Indeks: 0000002570

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Historia firmy ICOM (nouve_munications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej za?o?ycielem jest Tokuzo Inoue znany pod

Icom IC-7100

od autoryzowanego dilera Icom - Konektor Radiokomunikacja



Icom IC-7100

- Nadajnik działa w zakresie HF + 50 MHz + 70MHz + 144MHz + 430/440MHZ + D-Star; odbiornik działa w zakresie 0.030-199.99, 400-470MHZ
- 100W (40W AM) mocy wyjściowej HF+6m, 50W - 2m, 35W - 70cm
- Modulacje: USB, LSB, CW, RTTY, AM, FM, WFM (tylko RX)
- **Zaawansowane filtrowanie + obróbka cyfrowa** (wyraźnie zmniejszony poziom szumów fazowych)
- **Dotykowy wyświetlacz LCD** - pochylony, co znacznie ułatwia obsługę
- Wbudowany głośnik w panelu sterowania oraz wyjście na głośnik zewnętrzny
- Gniazdo kart SD umożliwiające m. in. zapisywanie odbieranych sygnałów lub ustawień radia

Strona producenta:
http://www.icom.co.jp/world/products/amateur/all_mode/ic-7100_eur/

Specyfikacja:

Produkcja: Japonia

- Emisje: USB/LSB/CW/RTTY/AM/FM/WFM (tylko Rx)
- Zakres częstotliwości - odbiór: 0.030-199.99, 400-470MHZ (niektóre zakresy nie są gwarantowane)
- Zakres częstotliwości - odbiór i nadawanie: 1.8-54MHz; 144-147MHz; 430-450MHz (tylko pasma amatorskie w tym zakresie)

- Kanały pamięci: 505 + 700 D-Star
- Zasilanie: 13,8V +/- 15%
- Pobór prądu: odbiór 1.2-1.5A, nadawanie maks. 22A
- Dopuszczalna temperatura pracy: -10 stopni C do 60 stopni C
- Złącze antenowe: SO-239 (50 Ohm)
- Wymiary: 167mm x 58mm x 255 mm - jednostka centralna
- 165mm x 64mm x 78.5 mm - jednostka sterująca
- Waga: 2.3kg - jednostka centralna
- 0.5kg - jednostka sterująca

Zakresy częstotliwości TX:

- 160m - 1.800 ~ 1.999 MHz
- 80m - 3.500 ~ 3.999 MHz
- 40m - 7.0 ~ 7.3 MHz
- 30m - 10.1 ~ 10.15 MHz
- 20m - 14.0 ~ 14.35 MHz
- 17m - 18.068 ~ 18.168 MHz
- 15m - 21 ~ 21.45 MHz
- 12m - 24.89 ~ 24.99 MHz
- 10m - 28.0 ~ 29.7 MHz
- 6m - 50.0 ~ 54.0 MHz
- 4m - 70.0 ~70.2 MHz
- 2m - 144 ~ 148 MHz
- 70cm - 430 ~ 450MHz

Nadajnik - moc wyjściowa:

- USB/LSB/CW/RTTY/FM - minimalna 2W - maksymalna 100W (HF+6m), minimalna 2W - maksymalna 50W (2m), miinimalna 1W - maksymalna 35W (70cm)
- AM - minimalna 2W - maksymalna 40W (HF+6m)

Do transceivera dołączona jest instrukcja w j. polskim.

Strona producenta:
http://www.icom.co.jp/world/products/amateur/all_mode/ic-7100_eur/

https://www.youtube.com/watch?v=EpyEQSr0b7Q&feature=youtu.be

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Icom. Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-22 21:13