Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

ICOM IC-R8600 cyfrowy skaner SDR do 3GHz MADE IN JAPAN (odbiornik szerokopasmowy) - HIGH END



Producent: **Icom**
Indeks: 0000002663

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

ICOM IC-R8600 **Made in Japan**

od autoryzowanego dilera Icom - Konektor Radiokomunikacja

ICOM IC-R8600 to cyfrowy odbiornik szerokopasmowy z najwyższej półki:

- **produkcja Japonia**
- **zakres pracy 0.1-3000MHz**
- **analizator widma w czasie rzeczywistym**
- **odbiór emisji cyfrowych P25 (Phase 1), NXDN, dPMR, D-STAR, DCR**
- odbiór w najpopularniejszych emisjach analogowych AM, FM, WFM, LSB, USB, CW
- **rozbudowany wskaźnik siły sygnału**
- **duży wyświetlacz 4.3" (dotykowy)**
- **SDR oparte na FPGA**
- 11 filtrów pasmowych KF, 13 filtrów pasmowych VHF/UHF
- 3 złącze antenowe
- wyjście 10.7MHz
- tony CTCSS/DCS
- 2000 kanałów pamięci
- obsługa kart SD (do 32GB - 270h nagrań)
- cyfrowy dyktafon
- możliwość współpracy z komputerem, zdalnej obsługi przez internet

Broszura producenta:
http://www.icom.co.jp/world/support/download/brochure/pdf/IC-R8600.pdf

Angielska instrukcja obsługi:
http://www.icom.co.jp/world/support/download/manual/pdf/IC-R8600_ENG_IM_3.pdf

Icom IC-R8600 umożliwia nasłuch częstotliwości w zakresie **100kHz-3000MHz**, np.:

- PMR, dPMR
- pasma lotniczego cywilnego i wojskowego
- CB radia
- służb działających w zakresie częstotliwości 137-174 MHz, 400-480MHz (policja, pogotowie, straż pożarna, firmy ochroniarskie itp.)
- pasm krótkofalarskich np. 2m (144-146MHz), 70cm (430-440MHz) i inne w zakresie częstotliwości pracy skanera
- również pasma HF także w emisji USB/LSB
- rozgłośni radiowych pracujących w zakresie 88-108Mhz (np. Radio Zet, itp.)

Icom poleca do odbiornika IC-R8600 anteny:

- AH-8000
- AH-710

Specyfikacja ogólna

	IC-R8600
Zakres cz?stotliwo?ci	EXP: 0.010000–3000.000000MHz (*Guaranteed range: 0.100000–3000.000000MHz)
Z??cza antenowe	ANT 1 (0.01–3000MHz): N (50?) ANT 2 (0.01–30MHz): PL-259 (50?) ANT 3 (0.01–30MHz): RCA (500?)
Stabilno?? cz?stotliwo??	Mniej ni? ±0.5ppm (przy 25°C po rozgrzaniu)
Modulacje	USB, LSB, CW, FSK, AM, FM, WFM, cyfrowe (D-STAR, P25 Phase 1, NXDN, dPMR, DCR)
Liczba kana?ów	2000 / 100 grup
Tryby skanowania	Programmed, memory, selected memory, selected mode, auto memory write, priority scan and ?f scan
Zasilanie	13.8V DC ±15%
Pobór pr?du	Stand-by: 1.8A, Maximum audio: 2.0A
Dopuszczalna temperatura pracy	?10°C to +60°C
Krok cz?stotliwo?ci	1Hz
Wymiary (szeroko?? × wysoko?? × g??boko??)	220 × 90 × 230mm
Waga (szacunkowo)	4.3kg

Odbiornik

	IC-R8600
Po?rednie cz?stotliwo?ci	0.010–29.999MHz: Bezpo?rednio 30.000–499.999MHz: Podwójna superheterodyna (IF: 778.7MHz, 46.35MHz)

	500.000–1099.999MHz: Podwójna superheterodyna (IF: 278.7MHz, 46.35MHz) 1100.000–1499.999MHz: Potrójna superheterodyna (IF: 900–500.000001MHz, 278.7MHz, 46.35MHz) 1500.000–3000.000MHz: Potrójna superheterodyna (IF: 1000–500MHz, 278.7MHz, 46.35MHz)
Czu?o??*1 (w??czony przedwzmacniacz)	SSB/CW/FSK (przy 10dB S/N): 0.1–1.799MHz ?6dB? 1.8–29.999MHz ?14dB? 30–1099.999MHz ?10dB? 1100–1999.999MHz ?10dB? 2000–3000MHz ?8dB? AM (przy 10dB S/N): 0.1–1.799MHz 16dB? 1.8–29.999MHz 8dB? 30–1099.999MHz 15dB? 1100–1999.999MHz 15dB? 2000–3000MHz 15dB? FM (przy 12dB SINAD): 28–1099.999MHz ?6dB? 1100–1999.999MHz ?6dB? 2000–3000MHz ?4dB? WFM (przy 12dB SINAD): 30–1099.999MHz 3dB? 1100–1999.999MHz 3dB? 2000–3000MHz 5dB? D-STAR, NXDN, dPMR (1% BER): 28–1099.999MHz ?2dB? 1100–1999.999MHz ?2dB? 2000–3000MHz 0dB? P25 (5% BER): 28–1099.999MHz ?5dB? 1100–1999.999MHz ?5dB? 2000–3000MHz ?3dB? *1 BW: WFM=180kHz, FM=15kHz, AM=6kHz, SSB/FSK=2.4kHz, CW=0.5kHz
Selektywno??	LSB/USB/FSK (BW: 2.4KHz): Wi?cej ni? 2.4kHz/?3dB Mniej ni? 3.6kHz/?60dB CW (BW: 500Hz): Wi?cej ni?500Hz/?3dB Mniej ni? 700Hz/?60dB AM (BW: 6kHz): Wi?cej ni? 6.0kHz/?3dB Mniej ni? 15.0kHz/?60dB FM (BW: 15kHz): Wi?cej ni? 12.0kHz/?6dB

	Mniej ni? 25.0kHz/?60dB WFM: Wi?cej ni? 180kHz/?6dB
Sygna?y paso?ytnicze, cz?stotliwo?ci lustrzane (emisje analogowe)	0.010–29.999MHz: Wi?cej ni? 70dB 30.000–1099.999MHz: Wi?cej ni? 50dB 1100.000–2499.999MHz: Wi?cej ni? 40dB*2 2500.000–3000.000MHz: Wi?cej ni? 40dB*2 *2 Wi?cej ni? 35 dB dla 1. IF powy?ej 1100MHz. Wi?cej ni? 30 dB dla 1.IF powy?ej 2000MHz.
Wyj?cie audio	Wi?cej ni? 2.0W (8?, 10% zniekszta?ce?)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- odbiornik szerokopamowy ICOM IC-R8600 Made in Japan
- kabel zasilający
- złącze DC
- złącza jack
- złącza RCA
- zapasowe bezpieczniki
- polska instrukcja obsługi
- angielska instrukcja obsługi
- dowód zakupu - paragon/faktura vat

Wszystko zapakowane fabrycznie.

Icom poleca do odbiornika IC-R8600 anteny:

- AH-8000
- AH-710

Gwarancja 24 miesiące przy zakupie konsumenckim (paragon), 12 miesięcy przy zakupie firmowym (faktura VAT).

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Icom. Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl