Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Moonraker Whizz Whip HF/VHF/UHF kieszonkowe ATU + antena QRP 3.5-460 MHz np. do Yaesu FT-817ND, FT-818



Producent: **Moonraker**
Indeks: 0000003251
Cena brutto: **670,01 zł**
Cena netto: 544,72 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Moonraker Whizz Whip
atu/antena QRP 3.5-460 MHz

Moonraker Whizz Whip:

- kieszonkowa skrzynka antenowa QRP oraz teleskopowa antena 130cm
- może być używana nie tylko z dołączoną anteną teleskopową oraz z antenami gumowymi, pionowymi,

dipolami i linkami

- szeroki zakres pracy: 3.5-460MHz (nadawanie), 0.6-500MHz (odbiór)
- idealna do zastosowań plenerowych
- nie wymaga przeciwwagi.

Moonraker Whizz Whip to ekstremalnie uniwersalny produkt - możesz g używać wszędzie tam, gdzie nie możesz zainstalować pełnowymiarowej anteny na interesujące Cię częstotliwości np. w mieszkaniu w bloku czy w plenerze.

Anteny można używać również do skanerów.

Ręczne ATU działa zarówno z anteną z zestawu jak z innymi antenami (ręczne helikale, anteny pionowe, dipolowe, linkowe).

Dla anten HF tuner dostraja nawet w stosunku lepszym niż 2:1.

Długość dołączonej anteny teleskopowej 20-130cm.

Instrukcja użytkowania:

1. Whizz Whipa podłączamy do gniazda SO-239 w radiostacji (bezpośrednio lub za pomocą okablowania z wtykami PL-259).
2. Rozsuń promiennik do pełnej długości dla HF, 1/4 lub 3/4 fali dla VHF/UHF.
3. Ustaw maksymalną moc radiostacji do 10W FM lub 25W PEP AM/CW/PEP.
4. Dla częstotliwości HF dostrój Whizz Whipa do tła. Sprawdź SWR przed rozpoczęciem nadawania.
5. Dla częstotiwości VHF/UHF ustaw pokrętło strojenia w pozycji "vhf" oraz ustaw promiennik na długość 1/4 lub 3/4 fali danej częstotliwości.
6. Whizz Whip nie wymaga przeciwwagi, ale jako jej usprawnienie można zastosować 1/4 fali dla danej częstotliwości.

Ze względu na wymiary polecana do użytku w pomieszczeniach lub w plenerze np. z radiostacją Yaesu FT-817ND czy najnowszym FT-818.

Specyfikacja:

- zakres częstotliwości TX: 3.5-460MHz
- zakres częstotliwości RX: 0.6-500MHz
- maksymalna moc doprowadzona: 10W FM, 25W PEP AM/CW/SSB
- długość: do 130cm
- złącze do radiostacji: PL-259 (do gniazd SO-239)
- złącze do anten: BNC

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Moonraker Whizz Whip HF/VHF/UHF ręczne ATU + antena QRP
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-22 20:05