



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RADIORA ATU-100 skrzynka antenowa 1.8-50MHz / 100W tuner antenowy

Producent: RADIORA

Cena brutto: 870.00 zł

Cena netto: 707,32 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

Radiora ATU-100

skrzynka antenowa HF 100W



Radiora ATU-100 - tuner antenowy:

- **produkcja polska**
- szeroki zakres pracy HF 1.8~50MHz
- czytelny wyświetlacz OLED (PWR/SWR/L/C)
- zasilanie 10-15V DC
- moc doprowadzona: 1-100W
- minimalna moc rozpoczęcia strojenia 1W
- solidna metalowa obudowa
- bardzo prosta obsługa (1 przycisk - bypass/strojenie)
- dostraja anteny w zakresie impedancji ~25-800 omów
- estetyczne wykonanie.



Skrzynka antenowa Radiora ATU-100 charakteryzująca się świetną relacją ceny do możliwości. Popularne ATU wg N7DDC.

Urządzenie przeznaczone jest do automatycznego strojenia anten w zakresie **1.8-50MHz (HF)**. Urządzenie dostraja anteny w zakresie impedancji ~25-800 omów.

Krótkie przytrzymanie przycisku powoduje przejście skrzynki w tryb bypass. Dłuższe przytrzymanie przejście w tryb TUNE, wtedy należy podać nośną i skrzynka dostroi antenę. Brak trybu automatycznego.

Solidna metalowa obudowa bardzo dobrej jakości (aluminium malowane proszkowo - ekranowanie).

Wyświetlacz OLED 128x64. [Gniazda antenowe SO-239](#) złożone z wypełnieniem teflonowym.

Dużym plusem Radiora ATU-100 są **niewielkie wymiary urządzenia** (185 x 80 x 35mm) - w galerii zdjęcia z przenośnym Yaesu FT-817.

Kabel zasilający z ferromagnetycznym filtrem przeciwzakłóceń w komplecie.

Do urządzenia oferujemy polską instrukcję obsługi.

Różnice Radiora ATU-100 w porównaniu do chińskich konstrukcji ATU-100:

- produkcja polska
- minimalna moc rozpoczęcia strojenia to 1W, a nie 5W jak w wersji chińskiej
- lepszej jakości komponenty (cewki, kondensatory na wyższe napięcie)
- obudowa wykonana w całości z aluminium
- brak akumulatora.



Gwarancja:

- 24 miesiące zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT na firmę).



Specyfikacja:

- zakres pracy: 1.8-50MHz
- dopasowanie impedancji: ~25-800 omów
- napięcie zasilania: ok. 10-15V DC
- maksymalny pobór prądu: 450mA
- maksymalna moc doprowadzona: 100W
- minimalna moc pracy: 0.1W
- minimalna moc do rozpoczęcia strojenia: 1W
- maksymalna moc doprowadzona w czasie strojenia: 50W
- dokładność pomiaru mocy: 10%
- maksymalna pojemność: 1870 pF
- maksymalna indukcyjność: 8,5uH
- waga: 350g
- wymiary: 185 x 80 x 35mm
- produkcja: Polska

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- tuner antenowy Radiora ATU-100
- kabel zasilający

- polska instrukcja obsługi
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-

RADIORA







RADIORA



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-28 15:05