



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RADIORA BC-100-AIR antena bazowa na pasmo lotnicze + VHF 115-174MHz długość 170cm, włókno szklane

Producent: RADIORA

Cena brutto: 430.00 zł

Cena netto: 349,59 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

RADIORA BC-100-AIR 115-174MHz

dookólna antena bazowa na pasmo lotnicze / VHF wykonana z włókna szklanego



Antena bazowa VHF Radiora BC-100 wersja AIR:

- **dostrajana w zakresie częstotliwości 115-174MHz** (airband + VHF)
- **długość 170cm**
- **5/8 lambda**
- solidne łączenie elementów zapewnia wodoszczelność
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr (do 60m/sek.)
- 3 długie przeciwwagi o dł. 52cm każda
- SWR <1.5:1 (po dopasowaniu do docelowej częstotliwości)
- złącze typu PL (M)
- waga 1,2kg
- wymagana średnica masztu 30-62mm



Radiora BC-100-AIR to kompaktowa antena bazowa z włókna szklanego działająca w zakresie **VHF 115-174MHz**.

W tym zakresie częstotliwości można odbierać między innymi:

- pasmo lotnicze cywilne
- straż pożarna zawodowa oraz ochotnicza

- pogotowie ratunkowe
- policja
- pasmo morskie VHF
- pasmo amatorskie 2m
- kolej
- służby ochrony
- i wiele innych.



Antenę Radiora BC-100-AIR można użytkować z:

- radiotelefonami lotniczymi
- radiotelefonami amatorskimi (monobandery VHF, duobandery VHF/UHF - bez możliwości pracy w UHF - np. Baofeng, Wouxun, TYT, Yaesu, Icom itp.)
- skanerami (odsłuch służb działających w VHF)
- odbiornikami SDR (np. S300U, N300U, SDRPlay, RTL-SDR.com itp.)

Szerokość pasma pracy z SWR <2.0 wynosi ok. 5MHz (wpływ ma na to m. in. sposób montażu anteny). Antenę BC-100-AIR można dostrajać do konkretnej częstotliwości w celu uzyskania najlepszych możliwych osiągnięć. Diagram docięcia jest dostarczany razem z anteną.

Bardzo prosty montaż. W zestawie rura montażowa (do montażu na maszcie).

Długość anteny jest optymalna dla większości użytkowników **170cm** - możliwy montaż np. przy barierce balkonowej w bloku.

Zasilanie od dołu - popularne złącze PL do wtyków UC-1 (PL-259).

Antena wyposażona jest w potrzebne akcesoria montażowe:

- rurę mocującą
- cybanty
- śruby



Gwarancja:

- gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

- zakres pracy: 115-174MHz
- szerokość pasma pracy z SWR <2.0: ~5MHz
- maksymalna moc doprowadzona 100W

- zysk 3.4dBi
- 5/8 lambda
- długość anteny: ok. 170cm
- rozpiętość anteny: ok. 85cm
- ilość przeciwwag: 3
- długość przeciwwag: ok. 52cm
- waga: ok. 1,2kg
- impedancja: 50 Ohm
- złącze antenowe: SO-239 (PL)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena bazowa VHF Radiora BC-100-AIR
- uchwyty do masztu
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)





RADIORA

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-10 11:19