



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

TYT MD-430 DMR mini radiotelefon profesjonalny UHF 400-480MHz cyfrowy/analogowy, pełna polska instrukcja obsługi

Producent: TYT

Cena brutto: 450.00 zł

Cena netto: 365,85 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

TYT MD-430 DMR UHF

radiotelefon cyfrowy/analogowy o mocy 2W, zakres pracy 400-480MHz

Image not found or type unknown



TYT MD-430 - radiostacja ręczna DMR:

- **przenośny radiotelefon o mocy 2W**
- **zakres pracy UHF** (wersja eksportowa z rozszerzonym zakresem częstotliwości UHF 400-480MHz)
- **ultrakompaktowe wymiary (115 x 50 x 32mm)**
- pracuje zarówno w DMR (cyfrowo) jak i FM (analogowo)
- w pełni kompatybilny z DMR MotoTRBO Tier I / Tier II
- dostępne 1024 kanały
- Obsługa DTMF, funkcje zdalne: stun/kill/revive.
- funkcje ratunkowe (Emergency)
- możliwość wysyłania wiadomości tekstowych, dodawania kontaktów (z poziomu komputera PC)
- tworzenie grup użytkowników, stref (z poziomu komputera)
- wywołanie dla całej grupy odbiorców lub indywidualnie
- programowalne przyciski szybkiego dostępu
- moc nadajnika do 2W
- bardzo dobra jakość odbioru oraz nadawania

- bardzo dobra jakość wykonania
- wyświetlacz siły sygnału
- duży, czytelny wyświetlacz z białym podświetleniem
- ergonomiczna, chropowata obudowa - świetnie leży w dłoni
- kabel do programowania jest elementem zestawu
- **radiotelefon umożliwia pracę w sieci [SP-DMR](#).**

TYT MD-430 UHF - radiotelefon działający nie tylko w trybie analogowym, ale także w popularnym cyfrowym standardzie **DMR**.

Duży wyświetlacz LCD z białym podświetleniem w czytelny sposób informuje nas m. in. o wybranych częstotliwościach, sile sygnału przychodzącego/wychodzącego, a także o trybie pracy (cyfrowy/analogowy).

Blokada klawiatury uniemożliwia przypadkowe włączenie niepożądanego funkcji.

Zmiana mocy nadawania - umożliwia przełączanie mocy wyjściowej radiotelefonu między 2W a 0,5W.

Radiotelefon można wygodnie programować przez komputer za pomocą kabla, który jest elementem zestawu.

Dodatkowe ważne informacje:

- zgodność z protokołem ETSI: ETSI-TS102 361-1,-2,-3.
- radiotelefon umożliwia pracę w sieci [SP-DMR](#).

Do radiostacji przygotowaliśmy pełną polską instrukcję obsługi (27 stron) - dostępna tylko u nas.

Specyfikacja:

- zakres pracy: 400-480MHz (wersja Export)
- moc nadawania: 2W / 0,5W
- modulacja FM: 11K0F3E @ 12.5kHz
- modulacja 4FSK: 7k60FXD 12,5kHz (tylko dane), 7k60FXW 12,5kHz (dane i głos)
- zgodność z protokołem ETSI: ETSI-TS102 361-1,-2,-3
- czułość (analog.): 0.22uV/-120dBm
- czułość (cyfr.): 0.3uV/-117.4dBm (BER:5%)
- liczba kanałów pamięci: 1024
- dopuszczalna temperatura pracy -30/60 stopni C
- impedancja anteny: 50 Ohm (antena zintegrowana)
- wyjście audio: 1W

- odstęp międzykanałowy: 12.5kHz
- zasilanie: 3,6V DC
- typ baterii: litowo-jonowa
- pojemność baterii: 1300mAh
- wymiary: 115 x 50 x 32 mm
- waga: ok. 148g (z akumulatorem)
- radiotelefon posiada certyfikat CE

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon DMR TYT MD-430 UHF
- kabel do programowania TYT MD-430
- ładowarka sieciowa
- bateria litowo-jonowa 3,6V / 1300mAh
- klips do paska
- instrukcja obsługi w jęz. angielskim
- pełna polska instrukcja obsługi (27 stron) - dostępna tylko u nas
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

