



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Icom IC-A210 EURO radiotelefon lotniczy - radiostacja - Made in Japan

Producent: Icom

Cena brutto: 6200.00 zł

Cena netto: 5040,65 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

ICOM IC-A210 EURO **Made in Japan**
od autoryzowanego dileru Icom - Konektor Radiokomunikacja

Icom IC-A210

radio lotnicze samolotowe

Radiostacja lotnicza Icom IC-A210:

- **do montażu w kokpicie lub w popularnych uchwytach do radiostacji lotniczych**
- zakres częstotliwości 118-136MHz
- wersja EURO - europejska
- kroki strojenia 8,33/25kHz
- wyświetlacz OLED zapewniający bardzo dobrą widoczność
- automatyczna blokada szumów
- funkcja interkomu
- moc wyjściowa 8W

Radiotelefon lotniczy Icom IC-A210.

Do radiostacji możemy dokupić opcjonalnie: głośnik zewnętrzny, moduł GPS, zasilacz sieciowy czy mikrofonogłośnik.

Icom IC-A210 Euro działa w paśmie lotniczym 118-136MHz.

Kroki strojenia 8,33kHz oraz 25kHz.

Icom IC-A210 - dodatkowe informacje:

- 240 kanałów pamięci
- Wyświetlacz OLED o bardzo dobrej widoczności oraz szerokim kącie widzenia
- Duże przyciski na panelu przednim
- Możliwość podłączenia odbiornika GPS (nie ma go w zestawie)
- Możliwość podłączenia pod zasilacz sieciowy - Icom PS-80
- Funkcja interkomu - możliwość rozmowy pilota z pasażerem za pomocą zestawu słuchawkowego
- Dual-Watch
- Szybki dostęp do częstotliwości alarmowej 121.500MHz
- Filtr przeciwzakłóceń (ANL)
- Możliwość programowania przez PC
- Zasilanie 12V/24V

Broszura producenta + specyfikacja:

<https://www.icom.co.jp/world/support/download/brochure/pdf/IC-A210.pdf>

Icom IC-A210 - specyfikacja:

Ogólna

Zakres częstotliwości	Tx/Rx:		8.33kHz krok 118.000–136.992MHz
			25kHz krok 118.000–136.975MHz
Liczba pamięci			240ch (Max.)
Odstęp częstotliwości			8.33kHz / 25kHz
Zasilanie			13.8/27.5V DC (automatic selection)
Pobór prądu	Tx		5.0A Max.
	Rx	Stand-by	500mA
		Max. audio	4.0A
Wymiary			160×34×271 mm

Waga	1.0kg
Zakres pracy	-20°C to +55°C
Stabilność częstotliwości	±5ppm

Nadajnik

Moc wyjściowa	8.0W typ. (szczytowa)
Impedancja mikrofonu	600Ω

Odbiornik

Czułość	2μV (6dB S/N)
Selektywność	6dB: ±3kHz / ±2.778kHz 60dB: ±22kHz / ±7.37kHz (25kHz / 8.33kHz spacing)
Sygnały niepożądane	74dBμ
Moc wyjściowa audio	5W 4Ω 60mW 500Ω

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- Icom IC-A210 Euro
- Deklaracja zgodności
- Angielska instrukcja obsługi
- Dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Gwarancja 12 miesięcy.

Inne uwagi:

Produkt pochodzi od autoryzowanego partnera firmy Icom - pewność realizacji gwarancji.

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Icom. Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl

Świadectwo operatora urządzeń lotniczych jest **wymagane do obsługi urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.**

Stanowi o tym art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.).

Więcej informacji uzyskają Państwo bezpośrednio w [Urzędzie Komunikacji Elektronicznej](#).

Termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie.

Sprzęt sprowadzany na indywidualne zamówienie - zgodnie z ustawą nie podlega zwrotowi.





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-30 22:30