



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Kenwood TS-480-SAT + filtr SSB 1.8kHz YF-107SN radiotelefon amatorski HF+6m wbudowana skrzynka antenowa

Producent: Kenwood

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](#)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

#####

Kenwood TS-480-SAT + zainstalowany wąski filtr SSB 1.8kHz YF-170SN

Kenwood TS-480-SAT - popularny radiotelefon amatorski:

- Działa w zakresie HF + 6m
- 100W mocy wyjściowej
- **Wbudowane DSP**
- **Wbudowana skrzynka antenowa**
- Separowany panel sterujący
- Aluminiowa rama - lepsze odprowadzanie ciepła
- Gniazdo RS-232 do podłączenia PC

- Dwustopniowa czułość pokrętła częstotliwości
- **Świetna relacja ceny do możliwości**
- **W tej wersji - zainstalowany wąski filtr SSB 1.8kHz - Kenwood YF-170SN**

Specyfikacja:

Emisje - J3E (LSB/USB), A1A (CW), A3E (AM), F3E (FM), F1B (FSK)

Kanały pamięci - 100 + 10 szybkiego dostępu

Impedancja: 50 Ohm + wbudowana skrzynka antenowa 16.7 ~ 150 Ohm

Napięcie zasilania: 13.8V +/- 15%

Pobór prądu przy nadawaniu: maks. 20.5A

Pobór prądu przy odbiorze: maks. 1.5A

Temperatura pracy: -20 stopni C do 60 stopni C

Wymiary jednostki głównej: 179 x 69.5 x 278mm

Wymiary panela sterującego: 183 x 78 x 68mm

Waga jednostki głównej: 3.2kg

Waga panela sterującego: 0.5kg

Zakres częstotliwości:

160m - 1.81 ~ 2.0 MHz

80m - 3.5 ~ 3.8 MHz

40m - 7.0 ~ 7.1 MHz

30m - 10.1 ~ 10.15 MHz

20m - 14.0 ~ 14.35 MHz

17m - 18.068 ~ 18.168 MHz

15m - 21 ~ 21.45 MHz

12m - 24.89 ~ 24.99 MHz

10m - 28.0 ~ 29.7 MHz

6m - 50 ~ 52 MHz

Moc wyjściowa:

SSB/CW/FSK/FM - minimalna 5W - maksymalna 100W

AM - minimalna 5W - maksymalna 25W

Częstotliwości pośrednich:

I p.cz. 73.095 MHz

II p.cz. 10.695 MHz

III p.cz. (tylko FM) 455kHz

Czułość odbiornika:

SSB/CW/FSK dla SINAD 10dB:

0.5~1.705MHz 4uV lub mniejsza

1.705~24.5Mz 0.2uV lub mniejsza

24.5~30MHz 0.13uV lub mniejsza

50~54MHz 0.13uV lub mniejsza

AM dla SINAD 10dB:

0.5~1.705MHz 31.6uV lub mniejsza

1.705~24.5Mz 2.0uV lub mniejsza

24.5~30MHz 1.3uV lub mniejsza

50~54MHz 1.3uV lub mniejsza

FM dla SINAD 12dB:

28~30MHz 0.22uV lub mniejsza

50~54MHz 0.22uV lub mniejsza

Selektywność:

SBB -6dB: 2.4kHz lub więcej, -60dB: 4.4kHz lub mniej

AM -6dB: 5.0kHz lub więcej, -60dB: 40kHz lub mniej

FM -6dB: 12kHz lub więcej, -50dB: 25kHz lub mniej

Gwarancja:

24 miesiące zakup konsumencki (paragon)

12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT)

Polska instrukcja obsługi.

Na życzenie możemy sprowadzić inne modele radiotelefonów Kenwood. Zapytania proszę składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-28 01:13