



Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

YAESU FT-DX-1200 radiotelefon amatorski HF/6m 100W, DSP, ATU, analizator widma - 3 LATA GWARANCJI

Producent: YAESU

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

Yaesu FT-991A

<https://konektor5000.pl/index.php?p4014,yaesu-ft-991a-radiotelefon-amatorski-hf-6m-2m-70cm-100w-atu-dsp-analizator-widma-kolorowy-wszystkie>

#####

YAESU FT DX 1200

Radiotelefon amatorski Yaesu FT-DX-1200 to kontynuator tradycji serii FT DX:

- działa w zakresach HF oraz 50 MHz

- analizator widma (6 zakresów)
- roofer filtry (3kHz, 6kHz i 15kHz)
- filtr notch
- filtr szczytowy audio do CW (APF)
- moc wyjściowa 100W SSB, CW i FM (25W AM).
- zintegrowany 32-bitowy układ DSP (Digital Signal Processing)
- wbudowana skrzynka antenowa umożliwia bezproblemową pracę w całym zakresie HF i paśmie 6 m
- wyświetlacz TFT 4.3"

Yaesu FT-DX-1200 to zaawansowany transceiver z rozbudowanymi funkcjami znanymi z wyższej klasy radioodbiorników, poprawiającymi znacznie ergonomię obsługi oraz wygodę i szybkość pracy na pasmach amatorskich, jak również jakość odbieranego sygnału respondenta.

Moc wyjściowa nadajnika to **100W (25W AM)** w całym zakresie pracy HF 160-10 m oraz 6m .

Yaesu FT-DX-1200 obsługuje modulacje: A1A (CW), A3E (AM), J3E (LSB, USB), F3E (FM). F1B (RTTY) oraz G1B (PSK31).

SPECYFIKACJA:

Ogólne:

Zakres częstotliwości odbioru: 30 kHz – 56 MHz

Zakres częstotliwości nadawania: 1,8 MHz – 56 MHz

Stabilność częstotliwości: $\pm 0,5\text{ppm}$ (po 1 minucie -10 st. C do +60 st. C)

Praca w zakresie temperatur: -10 do +50 st. C

Emisje: A1A (CW), A3E(AM), J3E(LSB/USB), F3E(FM), F1B(RTTY), G1B(PSK31)

Krok strojenia: 1/5/10Hz (SSB, CW, AM) 100Hz (FM)

Impedancja wejścia antenowego: 50 Ohm niesymetryczne

16,7 – 150 omów niesymetryczne (18, - 29,7 MHz)

25 – 100 omów niesymetryczne (50 – 54 MHz)

(z włączoną skrzynką antenową i tylko zakresy pasm amatorskich 1,8 - 50MHz)

Pobór prądu:	RX (tylko odbiór i bez sygnału):	1,8 A
	RX (odbiór sygnału)	2,1 A
	TX (nadawanie 100W)	23 A
Napięcie zasilania	13,8V stałe ±10% (obudowa jest masą/minusem)	
Wymiary(W x H x D):	365 x 115 x 312 mm	
Waga:	9,5 kg	
Nadajnik:		
Moc wyjściowa:	5- 100 W (2,5 – 25 W AM)	
Rodzaje modulacji:	J3E symetryczne	
	A3E (AM) niskopoziomowe (wczesny etap)	
	F3E (FM) zmienna reaktancja	
Maksymalna dewiacja FM:	±5 kHz/2,5 kHz	
Emisja harmoniczných:	Lepiej niż -60dB (1,8 – 29,7 MHz pasma amatorskie)	
	Lepiej niż -50dB (1,8 – 29,7 MHz poza pasmami amatorskimi)	
	Lepiej niż -60dB (pasmo 50 MHz)	
Tłumienie nośnej SSB:	Co najmniej 60dB poniżej szczytu wyjściowego	
Tłumienie niepożądaney wstęgi bocznej:	Co najmniej 60dB poniżej szczytu wyjściowego	
IMD trzeciego rzędu:	-31dB przy 14 MHz 100W PEP	

Gwarancja:

- 36 miesięcy zakup konsumecki (paragon)
- 12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon amatorski Yaesu FT-DX-1200
- zintegrowana skrzynka antenowa
- mikrofon MH-31B8
- kabel zasilający
- zapasowy bezpiecznik

- wtyk RCA
- angielska instrukcja obsługi
- paragon/faktura VAT

Na życzenie możemy sprowadzić inne modele radiotelefonów oraz akcesoriów Yaesu.

Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 15:10