Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Tłumik antenowy 2W 3dB DC-6GHz 50 Ohm wtyk/gniazdo SMA - tłumik RF Radiora ATT-SMA-2-3



Producent: **RADIORA**
Indeks: 00007012
Cena brutto: **140,00 zł**
Cena netto: 113,82 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Radiora ATT-SMA-2-3
tłumik antenowy 50 Ohm 2W 3dB DC~6GHz



Tłumik antenowy pasywny 3dB/2W/6GHz:

- tłumienie 3dB
- maksymalna moc doprowadzona 2W
- zakres pracy 0.01-6000MHz
- SWR: <1.2
- impedancja: 50 Ohm
- złącze SMA męskie / SMA żeńskie

Tłumik RF do instalacji małych mocy.

Przykładowe zastosowania:

- tłumienie zbyt mocnych sygnałów - ochrona wejść odbiornika - przydatne w wysokich modelach odbiorników radiowych (np. AOR, Icom)
- naprawy i strojenie generatorów w sprzęcie radiowym
- pomiary w. cz.

Attenuator z tej oferty tłumi sygnał o 3dB - tłumiki można montować kaskadowo (przykładowo 2 tłumiki dadzą tłumienie 6dB).



Specyfikacja:

- zakres pracy 0.01-6000MHz
- tłumienie: 3dB
- SWR: <1.2
- strata: do 0.4dB

- impedancja: 50 Ohm
- maksymalne obciążenie 2W
- złącze #1: SMA męskie
- złącze #2: SMA żeńskie
- wymiary: średnica 10mm, długość 30mm
- temperatura pracy: -55/+125 stopni Celsjusza

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- tłumik antenowy Radiora ATT-SMA-2-3
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-24 21:08