Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

AnyTone AT-D168UV PRO GPS APRS ręczny radiotelefon cyfrowy/analogowy DMR wersja EXPORT VHF/UHF (136-174MHz, 400-480MHz) pełna polska instrukcja



Producent: **AnyTone**
Indeks: 00008798
Cena brutto: **694,95 zł**
Cena netto: 565,00 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

AnyTone

AnyTone to znany chiński producent sprzętu radiokomunikacyjnego działający na rynku od 1993 roku. To producent odpowiedzialny za tak popularne radiotelefony jak K-PO DX-5000, Intek HR-5500, CRE 8900, President Lincoln II, Intek HR-2040. AnyTone cały czas pracuje nad nowymi modelami. Z powodzeniem wprowadza na rynek radiotelefony z emisją cyfrową.

AnyTone AT-D168UV PRO wersja EXPORT 136-174MHz/400-480MHz
ręczny radiotelefon DMR/FM cyfrowo-analogowy z kolorowym wyświetlaczem, zakres VHF/UHF, moc 5W, wersja **PRO** z GPS i APRS



AnyTone AT-D168UV PRO - dwupasmowy radiotelefon amatorski DMR / FM:

- **wersja eksportowa z szerszym zakresem częstotliwości: VHF 136-174MHz oraz UHF 400-480MHz**
- **najnowsza wersja PRO z GPS i APRS**
- pracuje w dwóch pasmach amatorskich: VHF 2m (144-146MHz) oraz UHF 70cm (430-440MHz)
- moc nadajnika do 5W
- skaner częstotliwości 136-174/400-480MHz
- możliwość odbioru stacji radia FM 87,5 - 108 MHz
- APRS częściowy - nadawanie ramek po wprowadzeniu ręcznym lokalizacji (brak modułu GPS)
- radiotelefon umożliwia pracę w sieci SP-DMR
- w pełni kompatybilny z DMR MotoTRBO Tier I / Tier II
- możliwość ręcznego programowania
- dostępne 4000 kanałów, 10 000 grup rozmownych TG, **500 000 kontaktów**
- możliwość utworzenia do 250 stref (Zone)
- możliwość wyświetlania jednego kanału lub dwóch kanałów jednocześnie
- możliwość wysyłania wiadomości tekstowych, dodawania kontaktów
- tworzenie grup użytkowników, stref

- wywołanie dla całej grupy odbiorców lub indywidualnie
- bardzo dobra jakość odbioru oraz nadawania
- wyświetlacz siły sygnału
- możliwość kodowania transmisji AES256, ARC4
- tryb SATELLITE
- roaming
- duży, kolorowy, czytelny wyświetlacz TFT 1,77 cala
- ergonomiczna, chropowata obudowa - świetnie leży w dłoni
- możliwość nagrywania transmisji
- podwójny slot dla łączności lokalnych
- podwójny slot dla łączności przez przemiennik
- złącze słuchawkowe typu K (2-pin Kenwood) - możliwość korzystania z dużego asortymentu w atrakcyjnych cenach (przejściówki, programatory, mikrofonogłośniki, mikrofonosłuchawki)
- **port USB-C** (ładowanie oraz transmisja danych)
- **pełna polska instrukcja obsługi (46 stron) - dostępna tylko w Konektorze**
- **tylko u nas w Konektorze - zaprogramowane wszystkie polskie przemienniki DMR oraz analogowe (cały kraj podzielony na okręgi).**

Uwaga!

To **najnowsza wersja PRO** z wbudowanym modułem GPS, obsługą cyfrowego APRS (odbiór i nadawanie – RX/TX) oraz możliwością nadawania ramek z własną pozycją również w analogowym systemie APRS.

"Młodszy brat" popularnego radiotelefonu serii AT-D878 UVII.

Prezentacja AT-D168UV na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=YLc6EyV_9yA

Do radiotelefonu amatorskiego AnyTone AT D168 UV przygotowaliśmy pełną polską instrukcję (46 stron).

Nie sprzedajemy samej instrukcji.

Specjalnie dla naszych Klientów: radio ma już zaprogramowane wszystkie polskie przemienniki DMR oraz analogowe (cały kraj podzielony na okręgi).

- zaprogramowanie wszystkie polskie przemienniki DMR
- zaprogramowanie wszystkie polskie przemienniki analogowe
- wgrana lista kontaktów.



AnyTone AT-D168UV PRO w porównaniu do AT-D878UVII:

- znacznie niższa cena
- dwie baterie w zestawie zamiast jednej
- dwie anteny w zestawie zamiast jednej
- mniejszy rozmiar obudowy
- ograniczone działanie APRS (nadawanie ramek tylko po ręcznym wprowadzeniu lokalizacji)
- brak bluetooth
- mniejsza moc TX
- brak normy szczelności urządzenia IP
- tylko dwa programowane przyciski.

Tabela porównawcza AT-D878UV2, AT-D168UV oraz AT-D168UV PRO

Parametr	AT-D878UVII Plus USB-C	AT-D168UV	AT-D168UV PRO
Analog FM	✓	✓	✓
DMR Tier I/II	✓	✓	✓
GPS	✓	—	✓
Bluetooth	✓	—	—
APRS z GPS	✓	—	✓
Moc VHF	7 W	5 W	5 W
Moc UHF	6 W	4,5 W	4,5 W
Redukcja szumów TX/RX	—	✓	✓
Ładowanie USB-C	Przez akumulator	W radiu	W radiu
Akumulatory w zestawie	1	2	2

Duży wyświetlacz TFT o przekątnej 1,77 cala w czytelny sposób informuje nas m. in. o wybranych częstotliwościach, sile sygnału przychodzącego/wychodzącego, dacie oraz godzinie, a także o trybie pracy (cyfrowy/analogowy).

Blokada klawiatury uniemożliwia przypadkowe włączenie niepożądanej funkcji.

Obsługa tonów **CTCSS/DCS/1750 Hz/DTMF/2-tone/5-tone/QDC1200.**

Popularne złącze antenowe **SMA-M**. W zestawie dwie anteny dwupasmowe VHF/UHF 12 i 38cm

Dwa akumulatory o realnej pojemności 2600 i 1800 mAh pozwalają na długą pracę urządzenia.

Radiotelefon AnyTone AT-D168 można także programować przez komputer za pomocą kabla, który jest elementem zestawu.

Producent przewidział również możliwość aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware).

Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli skorzystać z nowszych wersji oprogramowania.

Tryb Satellite - możliwość śledzenia przelotów satelitów radiokomunikacyjnych.



Specyfikacja

-

- moc nadawania: 5W/2,5W/1/0,2W VHF; 4,5W/2,5W/0,5W/0,2W UHF
- modulacja FM: ±2.5KHz@12.5KHz / ±5.0KHz@25KHz
- modulacja 4FSK: 7k60FXD 12,5kHz (tylko dane), 7k60FXE 12,5kHz (dane i głos)
- czułość (analog.): 0.25uV (VHF)/0,35 uV (UHF) @ 12dB SINAD
- czułość (cyfr.): 0.3uV/-117.4dBm (BER 5%) ; 0.7uV/-110dBm (BER 1%)
- liczba kanałów pamięci: 4000
- liczba kontaktów: 500000
- stabilność częstotliwości: ±2.5ppm
- dopuszczalna temperatura pracy -20/55 stopni C
- impedancja anteny: 50 Ohm
- wyjście audio: 1000mW/16Ω
- odstęp międzykanałowy: 25KHz (Wide Band) ,12.5KHz (Narrow Band)
- długość anten: 12cm, 38cm
- zasilanie: 7.4V DC
- typ baterii: litowo-jonowa

- pojemność baterii: 2600mAh, 1800mAh
- wymiary: 103,5×53,5×35,5mm (z baterią, bez anteny)
- waga: ok. 224g (z akumulatorem, anteną)
- radiotelefon posiada certyfikat CE

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon DMR AnyTone AT-D168UV PRO z GPS
- **usługa wgrania oprogramowania z wszystkimi polskimi przemiennikami cyfrowymi DMR oraz analogowymi + lista kontaktów - tylko u nas**
- krótka antena VHF/UHF 12cm
- długa antena VHF/UHF 38cm
- standardowa bateria 1800mAh
- duża bateria 2600mAh
- zasilacz sieciowy
- ładowarka biurkowa
- klips do paska
- smycz na rękę
- kabel do programowania przez PC
- deklaracja zgodności
- **pełna polska instrukcja obsługi w języku polskim 46 stron**
- instrukcja obsługi w jęz. angielskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)




380mm
120mm