Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Przełącznik antenowy Diamond CX210N podwójny (0-3GHz / 1500W) złącza N



Producent: **Diamond**
Indeks: 00008895
Cena brutto: **450,00 zł**
Cena netto: 365,85 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Diamond

Diamond CX210N
przełącznik antenowy podwójny (2x N)



Przełącznik antenowy Diamond CX-210N:

- dzięki niemu możesz korzystać z dwóch anten bez konieczności odpinania ich od radia

- działa w szerokim zakresie częstotliwości 0-3000MHz
- maksymalna moc doprowadzona do 1500W (CW)
- bardzo prosta instalacja (anteny wpinamy w przełącznik)
- można podłączyć również dwa radiotelefony do jednej anteny* (przy nadawaniu należy jednak wyłączyć jeden z odbiorników).

Przełącznik antenowy CX-201N pozwala na szybkie przełączanie się między dwoma antenami bez rozpinania przewodów.

Na uwagę zasługuje bardzo dobra jakość wykonania oraz jego uniwersalność (szeroki zakres pracy).

Przełącznik wyposażony jest w otwory do mocowania oraz zestaw śrub do montażu na stałe.



Specyfikacja:

- złącza: 3x gniazdo N (do wtyków N)
- zakres pracy: DC~3000MHz
- maksymalna moc doprowadzona 1500W PEP (do 30MHz), 1000W PEP (30-150MHz), 500W PEP (150-500MHz), 250W (500-1000MHz), 150W (1000-3000MHz)
- tłumienie na bardzo niskim poziomie: 0.05dB (do 500MHz), 0.1dB (500-1000MHz), 0.15dB (1000-2000MHz), 0.2dB (2000-3000MHz)
- izolacja złączy 70dB (do 200MHz), 60dB (200-1000MHz), 55dB (1000-2000MHz), 50dB (2000-3000MHz)
- impedancja: 50 Ohm
- waga: ok. 0,44kg



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- przełącznik antenowy Diamond CX210N
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Do przełącznika antenowego może Ci się przydać:

- kabel połączeniowy 50cm bardzo dobrej jakości
- kabel połączeniowy 100cm bardzo dobrej jakości
- adapter wtyk N/gniazdo UHF

