Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

Alinco DJ-W70HE Export ręczny radiotelefon 8W VHF/UHF FM + AIRBAND, IP67, USB-C, pełna polska instrukcja



Producent: **Alinco**
Indeks: 00009635
Cena brutto: **665,00 zł**
Cena netto: 540,65 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Alinco DJ-W70HE wersja EXPORT 136-174MHz/400-470MHz
ręczny radiotelefon FM z kolorowym wyświetlaczem, zakres VHF/UHF + odsłuch airband, moc 8W



Alinco DJ-W70HE - dwupasmowy radiotelefon amatorski FM:

- **IP 67** – radiotelefon odporny na kurz i wodę, idealny do pracy w trudnych warunkach
- **wersja eksportowa z szerszym zakresem częstotliwości: odbiór i nadawanie VHF 136-174MHz oraz UHF 400-470MHz**
- **odbiór airband 108-137MHz** - cywilnego pasma lotniczego (dostępny krok strojenia 8,33kHz)
- odbiór radia FM 87,5 - 108 MHz
- pracuje w dwóch pasmach amatorskich: VHF 2m (144-146MHz) oraz UHF 70cm (430-440MHz)
- skaner częstotliwości 108-174/400-470MHz
- **moc nadajnika 8W / 5W / 1W** (zależnie od ustawienia)
- skaner częstotliwości 136-174/400-470MHz
- bardzo dobra jakość odbioru oraz nadawania
- wyświetlacz siły sygnału
- duży, kolorowy, czytelny wyświetlacz TFT
- ergonomiczna, chropowata obudowa - świetnie leży w dłoni

- praktyczne zabezpieczenia: TOT (Timer nadawania), BCLO (blokada zajętego kanału), blokady klawiszy
- 200 kanałów pamięci (dowolny miks VHF/UHF) + opisy alfanumeryczne kanałów
- funkcje przemiennikowe i grupowe: CTCSS/DCS, DTMF, Tone Burst, Shift/Offset, Reverse, Talk-around
- VOX
- złącze słuchawkowe typu K (2-pin Kenwood) - możliwość korzystania z dużego asortymentu w atrakcyjnych cenach (przejściówki, programatory, mikrofonogłośniki, mikrofonosłuchawki)
- **duży akumulator 2600mAh**
- **port USB-C** do ładowania akumulatora
- **pełna polska instrukcja obsługi (28 stron) - dostępna tylko w Konektorze**

Alinco DJ-W70HE to solidny, nowoczesny radiotelefon ręczny **VHF/UHF FM** dla wymagających użytkowników, zaprojektowany do pracy w terenie i na co dzień.

Prezentacja Alinco DJ-W70 na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=W3r7zc5Xwkg
https://www.youtube.com/watch?v=ACAdFdDKG18



Przykładowe zastosowania:

- praca przez przemienniki amatorskie 2m / 70cm (CTCSS/DCS, tone burst, offset)
- łączność terenowa (serwis, zabezpieczenia, wyprawy, aktywności outdoor)
- monitoring nasłuchowy (FM broadcast, lotnicze AM – odbiór).

Wersja **HE Export pracuje w szerokim zakresie RX/TX 136–174 MHz** oraz **400–470 MHz**. Dodatkowo odsłuch airband 108-137MHz oraz FM 76-108MHz.

Technicznie zakres pracy pozwala na:

Ponieważ radiotelefon obejmuje szeroki zakres częstotliwości [redacted] częstotliwości / odbiornik szerokopasmowy - możemy posłuchać lotnictwa, służb mundurowych, komunalnych oraz prywatnych firm korzystających z tego zakresu częstotliwości.

Urządzenie ma wzmocnioną konstrukcję i klasę szczelności **IP67** (pyłoszczelność i odporność na zanurzenie), a przy tym oferuje wygodną obsługę dzięki **kolorowemu wyświetlaczowi TFT**, pełnej klawiaturze i funkcjom typowym dla pracy przez przemienniki oraz w grupie.

Zasilanie i ergonomia

W standardzie radiotelefon korzysta z wydajnego akumulatora **Li-Ion 7,4 V / 2600 mAh**, co w połączeniu z oszczędzaniem energii i funkcjami skanowania sprawdza się zarówno w pracy terenowej, jak i jako podręczny radiotelefon do przemienników. Kolorowy ekran TFT oraz bezpośrednie wprowadzanie częstotliwości z klawiatury przyspieszają obsługę w porównaniu do wielu klasycznych konstrukcji.

Alinco DJ-W70 wyposażony jest w najpopularniejsze złącza:

Do radiotelefonu amatorskiego Alinco DJ W70 HE przygotowaliśmy pełną polską instrukcję (28 stron).

Nie sprzedajemy samej instrukcji.



Specyfikacja:

Zakres częstotliwości pracy:

- 136–174 MHz (VHF)
- 400–470 MHz (UHF)
- 108–136 MHz (odbiór AM)
- 87,5–108 MHz (radio komercyjne FM)

Odstęp kanałowy: 12,5 kHz / 25 kHz
Impedancja anteny: 50 Ω
Rodzaj modulacji: 11K0F3E (12,5 kHz) / 16K0F3E (25 kHz)
Temperatura pracy: -20°C do +55°C
Zasilanie: akumulator litowo-jonowy 7,4 V / 2600 mAh
Stopień ochrony: IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.): 129,8 × 61,1 × 42,62 mm (bez anteny)
Waga: ok. 310 g (z anteną i akumulatorem)

NADAJNIK:

Stabilność częstotliwości: ±2,5 ppm
Moc nadawania: 1 / 5 / 8 W
Maksymalne odchylenie (dewiacja): ≤2,5 kHz przy 12,5 kHz; ≤5 kHz przy 25 kHz
Zniekształcenia: ≤3%
Charakterystyka modulacji: +3 dB do -3 dB
Moc w kanale sąsiednim: ≥65 dB
Tłumienie emisji niepożądanych (spurious): ≥60 dB

ODBIORNIK:

Czułość (12 dB SINAD): ≤0,2 µV
Selektywność kanału sąsiedniego: ≥60 dB
Intermodulacja: ≥55 dB
Tłumienie promieniowania niepożądanego (spurious radiation rejection): ≥70 dB
Zniekształcenia: ≤3%
Charakterystyka przenoszenia audio: +2 dB ~ -10 dB
Odporność na przesterowanie (blocking): ≥85 dB



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Alinco DJ-W70HE Export radiotelefon przenośny VHF/UHF
- antena VHF/UHF długość 18cm
- duża bateria 2600mAh
- kabel USB/USB-C
- ładowarka biurkowa
- klips do paska
- deklaracja zgodności
- **pełna polska instrukcja obsługi w języku polskim 28 stron - dostępna tylko w Konektorze**
- instrukcja obsługi w jęz. angielskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-22 13:28