Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

AMERITRON RSC-10X zdalnie sterowany przełącznik antenowy 8-pozycyjny DC -100 MHz 2500W



Producent: **MFJ Enterprises**
Indeks: 00008513

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

MFJ

MFJ Enterprises Inc została założona w 1972 roku przez **M**artina **F**. **J**ue, K5FLU. Jako MFJ, Ameritron, Hy-Gain, Cushcraft, Mirage i Vectronics dała się poznać z produkcji szerokiej gamy akcesoriów dla radioamatorów.

Ameritron RSC-10X
zdalnie sterowany przełącznik antenowy dla maksymalnie 8 anten



Ameritron RSC-10X:

- **obsługa aż 8 anten i 1 radiostacji (lub 8 radiostacji z jedną anteną)**
- gniazda typu M (SO-239) (do popularnych wtyków PL-259 / UC-1, stosowanych np. w łączności KF, CB)
- bardzo prosta instalacja (anteny wpinamy w przełącznik)
- odporna na warunki atmosferyczne skrzynka rozdzielcza
- zakres pracy do 100MHz
- maksymalna moc doprowadzona 2500W
- wymagany 4 żyłowy przewód (BCD) lub 8 żyłowy

Zestaw składa się z ze skrzynki rozdzielczej do montażu na zewnątrz oraz z jednostki sterującej do użytku wewnętrz pomieszczeń.

Wszystko to przy niskim SWR, znikomych stratach i dobrej izolacji nieużywanych portów.

Przełącznik antenowy RCS-10X posiada 8 wyjść antenowych.

Sterowanie może być realizowane za pomocą 8-żyłowego przewodu lub 4-żyłowego (z dowolnym kodem BCD).

Dowolny port przełącznika może być używany jako wejście lub wyjście - można zatem wybrać jeden z ośmiu radiotelefonów do jednej linii zasilającej lub jedną z ośmiu anten do jednego radia.

Skrzynka rozdzielcza charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne: uszczelnione przekaźniki, osprzęt ze stali nierdzewnej i pokrywa odporna na promieniowanie UV.

Zastosowano niezawodne złącza teflonowe żeńskie SO-239.

Przełącznik skutecznie pracuje do 100MHz przy niewielkim SWR.

Jednostka sterująca ma odporną na zarysowania powierzchnia wykonaną z poliwęglanu Lexan.

Szeroki front sterownika umożliwia łatwą obsługę elementów sterujących.

Działa z dowolnym filtrowanym źródłem prądu stałego o napięciu 12–16 V i wydajności 500mA.

Osiem diod LED wskazuje wybraną antenę.

Specyfikacja:

- maksymalna ilość podłączonych anten: 8
- maksymalna ilość podłączonych transceiverów: 8
- złącza: 9x SO-239 (do wtyków PL-259/UC-1)
- zakres pracy: DC-100MHz
- maksymalna moc doprowadzona: 2500W PEP poniżej 30MHz, 1000W powyżej 30MHz
- zasilanie 240V / 5W
- czas przełączania: 50ms
- tłumienie na bardzo niskim poziomie: 0,1dB (przy 30 MHz)
- impedancja: 50 Ohm
- SWR: ≤1.25 (30 MHz), ≤1.3 (60 MHz), ≤1.8 (150 MHz)
- wymiary: 185 x 160 x 65mm
- waga: ok. 0,9kg

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- przełącznik antenowy RSC-10X
- sterownik
- zasilacz
- cybant
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-24 04:09