



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Triplexer Maas AV-36-C 1.6-60/110-170/300-950MHz + okablowanie z wtykami PL-259+PL-259+N (triplekser)

Producent: MAAS

Cena brutto: 330.00 zł

Cena netto: 268,29 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

MAAS

Znana niemiecka firma zajmująca się radiokomunikacją. Na rynku od 30 lat. W Polsce znana przede wszystkim dzięki wysokiej jakości produktom. Szczególne uznanie na polskim rynku zdobyły mikrofony ze wzmocnieniem tej firmy. Obecnie Maas proponuje rozwiązania z całego zakresu radiokomunikacji. Lider rynku niemieckiego.

Maas AV-36-C

triplexer antenowy 1.6-60MHz / 110-170MHz / 300-950MHz 2x wtyk PL-259, wtyk N



Mikser antenowy - triplekser Maas AV36C wyposażony jest w trzy popularne wtyki (2x PL-259 oraz N) do radiostacji oraz jedno złącze do anteny (gniazdo typu N).

Wersja z okablowaniem - wtyk N oraz dwa wtyki PL-259 są już zamontowane na kablu niskoprężnym 5D-2VS.

Złącze N dla zakresu UHF, złącza PL-259 dla HF oraz VHF.

Przykładowe zastosowanie miksera antenowego AV-36-C:

- trzy radiostacje (jedna KF, druga VHF, trzecia UHF) do pracy z anteną wielopasmową HF/VHF/UHF
- trzy anteny jednobandowe (HF, VHF i UHF) do pracy z radiotelefonem wielobandowym HF/VHF/UHF
- podłączenie radiotelefonu z dwoma wyjściami do jednej anteny (np. Yaesu FT-857D).

Obsługiwane zakresy częstotliwości:

- 1.6-60MHz
- 110-170MHz
- 300-950MHz.

Trinloper Moss AY-36 Characteristically, the rainier forests throughout the world.

pomijalne (0.15-0.20dB).



Gwarancja:

- 24 miesiące zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

- złącze #1: N żeńskie
- złącze #2: PL-259 na kablu ~25cm
- złącze #3: PL-259 na kablu ~25cm
- złącze #4: N męski na kablu ~25cm
- zakres pracy: 1.6-60MHz / 110-170MHz / 300-950MHz
- maksymalna moc doprowadzona: 500W (UHF), 800W (HF, VHF)
- impedancja: 50 Ohm
- separacja: >60dB
- współczynnik fali stojącej (SWR): <1.2
- tłumienie przepustowe: 0.15dB (HF), 0.20dB (VHF), 0.25dB (UHF)
- wymiary: 86x27x70mm
- waga: ok. 400g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- triplekser Maas AV-36-C (z kablami) [AV-36CNMMN]
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-01 21:55